



## Technische Daten Philips LED Deckenleuchte CoreLine BN126C 37.1W 4100lm - 840 | 120cm - 3 Stunden Notbeleuchtung - 1x Durchgangsverdrahtung

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 238176                               |
| EAN                                     | 8718699968182                        |
| Marke                                   | Philips                              |
| Herstellername                          | BN126C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                              |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                |

### Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Technologie                  | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt)               | 2x36           |
| Watt                         | 37.1           |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240        |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar  |
| Helle Farbe                  | Weiß           |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89          |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)           | 4100           |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 110.5          |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Leistungsfaktor    | >0.90             |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja                |
| Länge              | 120cm             |
| Produkttyp         | LED Deckenleuchte |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage       |
| Leuchtenverbindung | PI [Steckverbindung]     |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)        |
| IP-Schutzklasse    | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz        | IK04 - 0.50 Joule        |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +40°C            |
| Gehäuse            | Stahl                    |
| Sockelfarbe        | Weiß                     |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                     |
| Notfallbeleuchtung | 3 Stunden Notbeleuchtung |
| Product Serie      | BN126C                   |

## Masse

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1135 |
| Breite (mm) | 65   |
| Höhe (mm)   | 65   |

## Warum BudgetLight?

### Sensorinformationen

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp | <div>  die <b>besten Preise</b> </div> <div>  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b> </div>              |
|           | <div>Kein Sensor</div> <div>  einfache <b>Retour</b> </div> <div>  <b>effiziente LEDs</b> </div> |