



Caractéristiques Ledvance Highbay
LED Sensor Gen4 87W 13000lm 110D -
840 | IP65 - Détecteur de mouvement
et de lumière

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf. | 243772 |
| EAN | 4058075603257 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | HB S 93W/4000K 110DEG IP65 LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
| D-Mark | Oui |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Dimmable | Non |
| Driver Inclus | Oui |
| Tension (V) | 220-240 |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Angle de Diffusion (degrés) | 110 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 150 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Référence Article | LED High Bay |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Montage | Lustre |
| Connexion du Luminaire | Cable, 5-pole |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Indice de Protection | IP65 |
| Protection Impacts | IK08 |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 50 |
| Couleur du Luminaire | Noir |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Product Serie | HIGH BAY SENSOR GEN 4 |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Largeur (mm) | 280 |
| Hauteur (mm) | 190 |
| Diamètre (mm) | 280 |

Informations du capteur

Type de capteur

Capteur de luminosité, Capteur de mouvements

Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**